

## Reolink-TrackMix Series G765-Spezifikationen

|                            | Modell  | Reolink TrackMix Series G765  |         |
|----------------------------|---|---|---------|
| <b>Video &amp; Audio</b>   | Bildsensor  | 1/3" CMOS Sensor  |         |
|                            | Videoauflösung  | Bis zu 2560 x 1440 (4,0 Megapixel) bei 15 FPS   |         |
|                            | Objektiv  | f=2,8 mm@F=1,6, f=8 mm@F=1,6  |         |
|                            | Videokomprimierung  | H.264, H.265  |         |
|                            | Sichtfeld   | Horizontal:   | 96°-38° |
|                            |   | Vertikal:   | 55°-21° |
|                            | Zoom  | 6X Hybridzoom   |         |
|                            | Infrarot-Nachtsicht   | Bis zu 30 Meter (100ft) (LED: 2 Stk./850nm)   |         |
|                            | Farbige Nachtsicht  | Spotlight: 2 Stk./4W/6500K/450Lumen   |         |
| Audio                      | Zwei-Wege-Audio   |   |         |
| <b>Srtom</b>               | DC Strom  | DC 12V/2A   |         |
| <b>Schnittstelle</b>       | Strom   | DC Strom Port   |         |
|                            | System  | Reset-Taste   |         |
|                            | Ethernet  | 1 x 10M/100Mbps RJ45  |         |
|                            | SIM Kartenslot  | Nano-SIM  |         |
|                            | Speicherung   | microSD-Kartenslot (Max. 256GB)   |         |
|                            | Audio   | Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher   |         |
| <b>Pan&amp;Tilt</b>        | Pan & Tilt  | Pan: 355°, Tilt: 0° - 90° (Geschwindigkeit einstellbar)   |         |
|                            | Preset  | 1 Wachpunkt & bis zu 32 Preset-Punkte   |         |
|                            | Auto-Tracking   | Unterstützt   |         |
| <b>3G/4G</b>               | Frequenz-Bänder   | Europa-Version:<br>LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A<br>WCDMA: B1/B8  |         |
|                            |   | USA-Version:<br>LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71   |         |
|                            |   | Australian-Version:<br>LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28<br>WCDMA: B1/B5/B8   |         |
| <b>Software</b>            | Bildfrequenz  | Mainstream: 10fps - 15fps   |         |
|                            |   | Substream: 10fps - 15fps  |         |
|                            | Bitrate   | Mainstream: 1024Kbps - 4096Kbps   |         |
|                            |   | Substream: 64Kbps - 672Kbps   |         |
|                            | Browser   | Edge, Chrome, Firefox, Safari<br>Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar beim Anschluss mit dem Netzkabel   |         |
|                            | Betriebssystem  | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android   |         |
|                            | Smarte Alarme   | Bewegungs-/Personen-/Fahrzeuigerkennung; Tiererkennung  |         |
|                            | Aufzeichnungsmodus  | Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung   |         |
|                            | Protokoll & Standard  | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P<br>Hinweis: HTTPS, UPnP, RTSP, RTMP, Onvif, DDNS, FTP werden bei Verwendung einer SIM-Karte nicht unterstützt. |         |
| Max. Benutzerzugriff       | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream) |   |         |
| Funktioniert mit           | Google Assistant, Reolink Cloud   |   |         |
| <b>Arbeitsumgebung</b>     | Temperatur  | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)   |         |
|                            | Feuchtigkeit  | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%  |         |
|                            | Wetterbeständigkeit   | IP65  |         |
| <b>Größe &amp; Gewicht</b> | Größe   | 228*147*129mm   |         |
|                            | Gewicht   | 1,21kg  |         |
| <b>Garantie</b>            | Eingeschränkte Garantie   | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>  |         |